












Display Finder

In der folgenden Tabelle finden Sie Spezifikationen und Details zu Ophir Smart Displays und Schnittstellen für PC

	Displays						PC Schnittstellen			Drahtloses Interface	
	<u>Orion</u>	<u>Nova</u>	<u>Nova II</u>	<u>Vega</u>	<u>LaserStar Single Channel</u>	<u>LaserStar Dual Channel</u>	<u>USB1</u>	<u>Pulsar-1</u>	<u>Pulsar-2</u>	<u>Pulsar-4</u>	<u>Quasar</u>
											
Digitales Display	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.	n.v.	n.v..	n.v.	n.v.
Farbdisplay	Einfarbig	Einfarbig	Einfarbig	Farbig	Einfarbig	Einfarbig	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Analogdisplay	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Wiederaufladbarer Akku	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Stromversorgung via USB	Nein	Nein	Nein	Ja
Unterstützte Detektoren:											
Thermoköpfe	Orion-TH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fotodiodenköpfe	Orion-PD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pyroelektrische Köpfe	Orion-PE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RP Köpfe	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein

	Displays						PC Schnittstellen		Drahtloses Interface		
	<u>Orion</u>	<u>Nova</u>	<u>Nova II</u>	<u>Vega</u>	<u>LaserStar</u>	<u>LaserStar Dual Channel</u>	<u>USB1</u>	<u>Pulsar-1</u>	<u>Pulsar-2</u>	<u>Pulsar-4</u>	<u>Quasar</u>
Diagnose-Optionen											
Durchschnittliche Leistung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energie pro Puls (Pyro. Heads)	Orion-PE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Einzelgeschoss-Energie (Thermal Heads)	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Statistik	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Analoger Output	1V	1V	1V,2V, 5V,10V	1V,2V, 5V,10V	1V	1V	1V	Nein	Nein	Nein	Nein
Trigger Input & Output	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Real-time logging											
RS232	10Hz	10Hz	30Hz	30Hz	30Hz	30Hz	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
GPIO	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	1500Hz	1500Hz	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
USB	n.v.	n.v.	2000Hz	2000Hz	n.v.	n.v.	2000Hz	25,000Hz	25,000Hz	25,000Hz	n.v.
Bluetooth	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	300Hz
Speicherplatz	1K	1K	60K	60K	60K	60K	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Active X	Nein	Nein	Ja über USB	Ja über USB	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Labview VIs	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein